DS-PM1-O1H-WE
Moduł przekaźnikowy



Przełącznik ścienny DS-PM1-O1H-WE to urządzenie do zdalnego sterowania zasilaniem sieciowym.

Urządzenie może być podłączone do źródła prądu o napięciu 100~240 V AC i ręcznie otworzyć/zamknąć obwód za pomocą aplikacji/klawiatury/klawiatury lub automatycznie poprzez połączenie z różnymi zdarzeniami systemowymi.

- Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868 MHz
- Szyfrowanie AES-128
- Diody LED, pokazujące stan urządzenia oraz przekaźnika (off/on)

  .
- Mała konstrukcja obudowy, którą można umieścić m.in. w puszkach podtynkowych

  .
- Automation operating, one button turn on/off from APP/Keyfob/Keypad
- Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń

▪ Specyfikacja

Funkcje oprogramowania	
Ustawienie scenariusza	Według alarmu, według działania, według błędu, według harmonogramu, według instrukcji
Przycisk	1, do rejestracji
Funkcje sprzętowe	
Port szeregowy	1, do debugowania
Zasilanie	
Zasilanie	100V do 240V AC, 50/60 Hz
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Temperatura robocza	od -10°C do 55°C
Transmisja bezprzewodowa	
Częstotliwość transmisji	868 MHz
Metoda transmisji	Komunikacja dwukierunkowa
Modulacja	2GFSK
Zasięg transmisji	1600 m
Bezpieczeństwo łączności bezprzewodowej	AES-128
Wyświetlacz	
Stan diod LED	3, Rejestracja/sygnał (zielony/czerwony), zasilanie (zielony), stan przekaźnika (niebieski)
Ogólne	
Metoda instalacji	Puszki podtynkowe, natynkowe, itp.
Wymiary (D × W × G)	38 x 25 x 18 mm
Materiał	Plastik
Kolor	Biały
Waga	31,5 g
Zarządzanie urządzeniami	
Wyjście przekaźnika	1, NO/NC (100~240V AC, maks. 13 A)

▪ Dostępny model

DS-PM1-O1H-WE

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 | Data subject to change without notice |