RK-4K SMA

STEROWNIK RADIOWY 4–KANAŁOWY ZE ZŁĄCZEM SMA

Sterownik **RK–4K SMA** umożliwia sterowanie za pomocą pilotów urządzeniami podłączonymi do wyjść przekaźnikowych. Dzięki sterownikowi możliwe jest zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi takimi jak szlabany parkingowe, bramy, rolety itp. Sterownik posiada dodatkowo wejścia i wyjścia przeznaczone do współpracy z centralą alarmową, dlatego może być wykorzystywany do zdalnego sterowania systemem alarmowym.



- 4 wyjścia przekaźnikowe (kanały)
- możliwość zarejestrowania do 1024 pilotów
- możliwość konfiguracji przy pomocy komputera z zainstalowanym programem **RK Soft**
- 2 wyjścia typu OC
  - sygnalizacja słabej baterii pilota
  - sygnalizacja załączenia czuwania / wyłączenia czuwania / skasowania alarmu w systemie alarmowym
- 2 wejścia do nadzorowania stanu systemu alarmowego
  - informacja o czuwaniu
  - informacja o alarmie
- złącze SMA do podłączenia anteny zewnętrznej
- port RS 232 (TTL) umożliwiający połączenie z komputerem
- dioda LED do sygnalizacji
- styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy
- możliwość zasilania napięciem stałym i zmiennym
- zestaw zawiera 2 piloty **T–4**

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	92 g
Maksymalna wilgotność	93 ± 3 %
Pasmo częstotliwości pracy	433,05 ÷ 434,79 MHz
Wymiary	118 x 72 x 24 mm
Napięcie zasilania (±10%)	24 V AC
Wyjście przekaźnikowe	1 A / 24 V DC/AC
Wyjście LV	50 mA / 24 V DC/AC
Wyjście SS	500 mA / 24 V DC/AC
Pobór prądu w stanie gotowości (zasilanie 12 V DC)	18 mA
Pobór prądu w stanie gotowości (zasilanie 24 V AC)	32 mA
Maksymalny pobór prądu (zasilanie 12 V DC)	58 mA
Maksymalny pobór prądu (zasilanie 24 V AC)	48 mA
Napięcie zasilania (± 10%)	12...24 V DC

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny.