DS-PM1-I16O2-WE
Multi-transmitter I/O, ekspander wejść przewodowych

Bezprzewodowy nadajnik Multi IO DS-PM1-I16O2-WE umożliwia podłączenie do systemu alarmowego AX PRO przewodowych czujek innych producentów, takich jak zewnętrzne czujki PIR, a typy alarmów i parametry stref mogą być łatwo ustawiane przez instalatorów za pośrednictwem aplikacji. W sytuacji, gdy chcesz zaktualizować swój system alarmowy do AXPRO z bardziej innowacyjnymi funkcjami, nadajnik Multi IO daje Ci szansę na przebudowę systemu alarmowego bez konieczności wymiany istniejących detektorów przewodowych.

- Dwukierunkowa bezprzewodowa komunikacja 868 MHz
- Wskaźniki LED, wskazujące status urządzenia
- Wbudowane 16 wejść oraz 2 wyjścia przewodowe mogą zostać użyte do podłączenia przewodowych czujek
- Dwa wyjścia 12V mogą zostać użyte do zasilenia przewodowych czujek
- Miejsce na akumulator 12V 7Ah

Specyfikacja

Funkcjonalności oprogramowania	
Rezystancja EoL	1k 2.2k 4.7k 8.2k NO/NC
Funkcjonalności sprzętowe	
Port szeregowy	1
Złącze akumulatora	1, 12 VDC input
Styk sabotażowy	Przód i tył (otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża)
Przełącznik zasilania	1
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	2
Wyjścia zasilające	2 (12 V, łącznie 1A)
Electrical characteristics	
Typ akumulatora	Kompatybilność z akumulatorem 12 V 7 Ah 150 × 64 × 94 mm
Zasilanie	100-240 VAC，30 W
Wilgotność pracy	10% do 90%
Temperatura pracy	–10 do 40°C
Pobór prądu	Zasilanie akumulatorowe (13,8 V): spoczynek (50 mA), maksymalny (1500 mA), Zasilanie sieciowe (230V): Prąd spoczynkowy (45 mA), prąd maksymalny (300 mA)
Czas podtrzymania baterii	do 36 godzin
Transmisja bezprzewodowa	
Częstotliwość	868 MHz
Komunikacja	Komunikacja dwukierunkowa
Modulacja	2GFSK
Zasięg	1100 m
Wyświetlanie	
Wskaźniki LED	3: zasilanie (zielony), awaria (żółty), siła sygnału (zielony/czerwony)
Ogólne	
Montaż	Ścienny
Wymiary (W × H × D)	261 × 199 × 86.4 mm
Materiał	Plastik
Kolor	Biały
Waga	975 g (bez baterii)

Dostępny model

DS-PM1-I16O2-WE

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |