DS-PK1-LT-WE
Bezprzewodowa klawiatura LCD do central AX PRO



- Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868MHz
- Ekran LCD i diody LED wskazujące stan systemu
- Konfiguracja systemu za pośrednictwem ekranu LCD
- Wiele operacji, takich jak uzbrajanie/odłączanie, rozbrajanie, cichy alarm, sterowanie wyjściem
- Jedno naciśnięcie przycisku alarmu pożarowego, alarmu napadowego i alarmu medycznego
- W pełni dotykowy kształt z podświetleniem LED
- W pełni zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji

▪ Specyfikacja

Funkcje sprzętowe	
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych	Tak
Port szeregowy	3
Zabezpieczenie sabotażowe	Tak, front i tył
Buzzer	Tak
Włącznik zasilania	Power on/off
Zasilanie	
Typ akumulatora	Cztery baterie CR123
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Temperatura robocza	od -10°C do 55°C
Czas pracy baterii	Do 2 lat (tryb czuwania)
Pobór mocy	Prąd spoczynkowy: 80uA Maks. prąd: 300mA Napięcie: 3v
Transmisja bezprzewodowa	
Częstotliwość transmisji	868 MHz
Modulacja	2GFSK
Zasięg transmisji	1200 m (otwarta przestrzeń)
Technologia bezprzewodowa	Technologia bezprzewodowa Tri-X
Wyświetlacz	
Klawisze	Klawisze numeryczne: 0-9 Klawisze funkcyjne: *, #, sprawdzanie informacji, ustawienia, sterowanie automatyką, uzbrajanie w trybie wyjścia, uzbrajanie w trybie selektywnym (nocnym), rozbrajanie, strzałki nawigacyjne
Wskaźnik LED	Usterka (pomarańczowa), rejestracja/sygnał (czerwona/zielona), ramię (niebieska), rozbrojenie (zielona), alarm (czerwona)
Ogólne	
Metoda instalacji	Montaż ścienny
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	174,63 mm × 109,62 mm × 25,25 mm
Waga	Z bateriami: 348 g Bez baterii: 282 g
Kolor:	Biały

▪ Dostępny model

DS-PK1-LT-WE

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 I Data subject to change without notice I