# DS-PDSMK-E-WE
# Bezprzewodowa czujka dymu



- Wysokiej jakości komora z czujnikiem fotoelektrycznym
- 10 lat pracy na baterii

## ▪ Specyfikacja

| | |
|---|---|
| **Wydajność wykrywania** | |
| Metoda wykrywania | Komora z czujnikiem fotoelektrycznym |
| **Funkcja** | |
| Temperatura otoczenia<br>Wskaźnik LED | Tak |
| Wskaźnik siły sygnału | Tak |
| Samokontrola stanu zdrowia | Tak |
| Połączenie dźwięku alarmu | Tak |
| **Interfejs** | |
| Włącznik zasilania | Włączanie, rejestracja |
| Wskaźnik LED | Czerwony (alarm) |
| Głośnik/brzęczyk | ≥ 85dB @ 3 m |
| **Transmisja** | |
| Metoda transmisji | Bezprzewodowa, dwukierunkowa |
| Częstotliwość transmisji | 868 MHz |
| Bezpieczeństwo transmisji | Szyfrowanie AES-128 |
| Zasięg transmisji (otwarta przestrzeń) | 1,6 km |
| Metoda rejestracji | Włączanie zasilania, zdalny identyfikator, kod QR |
| **Zasilanie** | |
| Standardowa żywotność baterii | 10 lat (niewymienna bateria czujnika)<br>5 lat (wymienna bateria modułu radiowego) |
| Zasilanie | Zasilanie bateryjne |
| Typ baterii | Niewymienny Energizer L91 x 2 do czujnika<br>Wymienna CR123A x 1 do łączności bezprzewodowej |
| Typowe napięcie | 3 V |
| **Ogólne** | |
| Temperatura robocza | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) |
| Temperatura przechowywania | -20 °C do 60 °C (-4 °F to 140 °F) |
| Wilgotność podczas pracy | 5% do 90% |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | ϕ120 × 48 mm |
| Waga | 190,5 g |
| Metoda montażu | Sufit |
| Zastosowanie | Montaż wewnątrz pomieszczeń |

## ▪ Dostępny model

DS-PDSMK-E-WE

**Headquarters**
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 | Data subject to change without notice |