ASW-200 E

ASW–200 E to inteligentna wtyczka, która umożliwia zdalne włączanie i wyłączanie podłączonych urządzeń. Wtyczka przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2**/**ABAX**.

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi o mocy do 2300 W
- szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES)
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
- zdalna aktualizacja oprogramowania wtyczki
- zdalne konfigurowanie
- wskaźnik LED do sygnalizacji
  - możliwość prezentowania poboru prądu przez podłączone urządzenie
  - informacja o awarii
  - możliwość całkowitego wyłączenia wskaźnika
  - specjalny przycisk do konfiguracji ustawień wskaźnika
- programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem

ASW–200 obsługiwana jest przez:

- ABAX 2:
  - kontroler **ACU–220**/**ACU–280**
  - retransmiter **ARU–200**
- ABAX:
  - kontroler **ACU–120**/**ACU–270**
  - retransmiter **ARU–100**
  - centralę **INTEGRA 128–WRL**

ASW–200 występuje także w wariancie z gniazdem sieciowym typu **F** (SCHUKO).

Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	60 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6 MHz
Wymiary	ø45 x 67 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Napięcie zasilania	230 V AC, 50-60 Hz
Pobór mocy w trybie gotowości	1 W
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ABAX	do 500 m
Prąd znamionowy (obciążenie rezystancyjne)	10 A
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ABAX 2	do 1000 m

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.