ROP-401/PL

Ostrzegacz do zastosowań zewnętrznych **ROP–401** umożliwia ręczne wywołanie alarmu w przypadku zauważenia pożaru. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w linii dozorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP–402**.

- szybka z tworzywa sztucznego do wielokrotnego użytku
- klucz **ROP–KEY–U** (w zestawie) umożliwiający:
  - testowanie
  - resetowanie
- dioda LED do sygnalizacji optycznej
- obustronny izolator zwarć
- zasilanie z pętli dozorowej
- puszka montażowa w zestawie
- opcjonalna osłona przed przypadkową aktywacją: **ROP–FLAP**

Zakres temperatur pracy	-25°C...+70°C
Masa	180 g
Maksymalna wilgotność	95%
Pobór prądu w stanie dozorowania	170 µA
Pobór prądu w stanie alarmowania	450 µA
Stopień ochrony	IP66
Napięcie zasilania	18...26 V DC
Wymiary bez uchwytów	87 x 87 x 53 mm
Wymiary z uchwytami	117 x 87 x 53 mm

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.