ROP-400/PL

Ostrzegacz **ROP–400** umożliwia ręczne wywołania alarmu w przypadku zauważenia pożaru. Przeznaczony jest do pracy w linii dozorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP–402**.

- szybka z tworzywa sztucznego do wielokrotnego użytku
- klucz **ROP–KEY–U** (w zestawie) umożliwiający:
  - testowanie
  - resetowanie
- dioda LED do sygnalizacji optycznej
- obustronny izolator zwarć
- zasilanie z pętli dozorowej
- opcjonalna puszka montażowa **ROP–BT** lub **ROP–BS**
- opcjonalna osłona przed przypadkową aktywacją **ROP–FLAP**

Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	86 g
Maksymalna wilgotność	95%
Wymiary	87 x 87 x 40 mm
Pobór prądu w stanie dozorowania	170 µA
Pobór prądu w stanie alarmowania	450 µA
Napięcie zasilania	18...26 V DC

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.