DMP-400

Czujka umożliwia wykrycie wczesnego stadium rozwoju pożaru, gdy pojawia się dym widzialny i/lub ma miejsce wzrost temperatury. Przeznaczona jest do pracy w linii dozorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP–402**.

- czujnik dymu widzialnego
- czujnik termiczny
- detekcja zabrudzenia komory optycznej
- czułość czujnika dymu regulowana przez centralę (4 poziomy czułości)
- dioda LED do sygnalizacji optycznej
- obustronny izolator zwarć
- zasilanie z linii dozorowej
- montaż w gnieździe **DB–400** (gniazdo do nabycia osobno)
- możliwość podłączenia wskaźnika zadziałania **WZ–110**
- w zestawie osłona przeciwpyłowa

Wymiary obudowy	ø108 x 54 mm
Zakres temperatur pracy	-25...+50°C
Masa	95 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Klasa wg EN 54-5 (czujnik termiczny)	A1R
Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu	54 °C
Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu	65 °C
Pobór prądu w stanie dozorowania	500 µA
Pobór prądu w stanie alarmowania	700 µA
Napięcie zasilania	18...26 V DC

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.