DS-PS1-I-WE
Bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzny



- Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868 MHz
- Konfigurowalny dźwięk monitu uzbrajania/rozbrajania i wskaźnik LED
- 3-letni okres pracy baterii (wyzwalany co dwa tygodnie i alarmowany przez 90 sekund na każde uruchomienie)
- Szyfrowanie AES-128
- Zabezpieczenie przed manipulacją na panelu przednim i tylnym
- 3 rodzaje dźwięków alarmów: alarm pożarowy, alarm napadowy i alarm wtargnięcia
- Decybel brzęczyka: od 90 do 110 dB
- W pełni zdalna konfiguracja za pomocą aplikacji
- Wiele metod rejestracji i łatwa instalacja
- Automatyczna zmiana częstotliwości w przypadku próby zagłuszania w celu zapewnienia niezawodnej transmisji

▪ Specyfikacja

Zasilanie	
Wilgotność pracy	10% do 90% (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Czas pracy baterii	Do 3 lat (czas czuwania)
Transmisja bezprzewodowa	
Częstotliwość transmisji	868 MHz
Modulacja	2GFSK
Zasięg transmisji	1,6 km (otwarty obszar)
Ogólne	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	88 mm × 88 mm × 32 mm (3,46" ×3,46" × 1,26")
Materiał	PC+ABS
Kolor:	Niebieska/czerwona dioda LED miga
Waga	169,5 g (6,0 uncji)

▪ Dostępny model

DS-PS1-I-WE/Red

DS-PS1-I-WE/Blue

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 I Data subject to change without notice I