SLIM-PIR BUS

SLIM–PIR BUS to magistralowa czujka ruchu wykrywająca ruch przy użyciu pasywnego czujnika podczerwieni (PIR). Czujkę można podłączyć do magistrali komunikacyjnej RS (SATEL BUS) centrali alarmowej marki SATEL obsługującej urządzenia magistralowe.

- spełnia wymagania normy **EN 50131–2–4 dla Grade 2**
- detekcja ruchu przy użyciu pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
- maksymalny obszar detekcji: 20 m x 24 m, 90°
- regulowana czułość detekcji
- cyfrowy algorytm detekcji ruchu
- cyfrowa kompensacja temperatury
- soczewka szerokokątna zaprojektowana specjalnie dla czujek z serii SLIM
- magistrala komunikacyjna RS
- programowanie ustawień przez magistralę RS
- aktualizacja oprogramowania przez magistralę RS
- wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: −10°C do +55°C)
- wskaźnik LED:
  - wybór koloru świecenia (dostępne 7 kolorów)
  - zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika
- zasilanie: 12 V DC (±15%)
- kontrola napięcia zasilania
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy
- możliwość umieszczenia na uchwycie **BRACKET D** (uchwyt do kupienia osobno)



Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wykrywalna prędkość ruchu	0.2...3 m/s
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Zalecana wysokość montażu	2,4 m
Pobór prądu w stanie gotowości	13 mA
Maksymalny pobór prądu	43 mA
Masa	96 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	62 x 137 x 42 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Czas sygnalizacji alarmu	2 s
Spełniane normy	EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
Czas rozruchu	30 s
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2	Grade 2
Dopuszczalna wysokość montażu	do 4 m
Maksymalny obszar detekcji (montaż na wysokości 2,4 m)	20 m x 24 m, 90°

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.