DS-PM1-O1L-WE
Moduł z przekaźnikiem bezpotencjałowym



Moduł przekaźnika DS-PM1-O1L-WE to urządzenie do sterowania zasilaniem elektrycznym niskiego napięcia. Urządzenie obsługuje źródło napięcia 7 do 24 V DC i ręcznie otwiera/zamyka obwód za pomocą aplikacji/klawiatury/pilota lub automatycznie poprzez łączenie z różnymi zdarzeniami systemowymi. Ma również wejście sabotażu dla podłączenia urządzeń zewnętrznych.

- Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868 MHz
- Szyfrowanie AES-128
- Wyświetlacz LED, pokazuje stan urządzenia i status przekaźnika
- Mała konstrukcja obudowy, którą można łatwo umieścić w miejscach o ograniczonej przestrzni.
- Automatyzacje, włączanie/wyłączanie za pomocą jednego przycisku z aplikacji/klawiatury/pilota
- Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń
- Wejście alarmu dla sabotażu, NO, NC

▪ Specyfikacja

Funkcje oprogramowania	
Ustawienie scenariusza	Według alarmu, na podstawie błędu, według harmonogramu, ręcznie
Przycisk rejestracji	1, umożliwia dodanie urządzenia oraz jego formatowanie
Funkcje sprzętowe	
Port szeregowy	1, do debugowania
Zasilanie	
Zasilanie	7V do 24V DC
Wilgotność podczas pracy	Od 10% do 90%
Temperatura robocza	od -10°C do 55°C
Transmisja bezprzewodowa	
Częstotliwość transmisji	868 MHz
Metoda transmisji	Komunikacja dwukierunkowa
Modulacja	2GFSK
Zasięg transmisji	1800 m
Bezpieczeństwo łączności bezprzewodowej	AES-128
Wyświetlacz	
Stan diod LED	3, rejestr/sygnał (zielony/czerwony), zasilanie (zielony), stan przekaźnika (niebieski)
Ogólne	
Metoda instalacji	Montaż na ścianie
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	38 mm × 25 mm × 18 mm
Materiał	Plastik
Kolor	Biały
Waga	28,5 g
Zarządzanie urządzeniami	
Wejście alarmu	1 dla sabotażu, NO/NC
Wyjście przekaźnika	1, NO/NC (0 do 36V DC, maks. 5A)

▪ Dostępny model

DS-PM1-O1L-WE

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 I Data subject to change without notice I