# DS-PSP1-WE
# Inteligentna wtyczka



Bezprzewodowa inteligentna wtyczka DS-PSP1-WE oferuje użytkownikom końcowym rozwiązanie inteligentnego domu, do którego można podłączyć dowolne urządzenia elektryczne, takie jak grzejnik / wentylator elektryczny / lampa stołowa. Możesz ręcznie włączyć lub wyłączyć wtyczkę za pomocą aplikacji / pilota / klawiatury, a także możesz ją włączyć lub wyłączyć automatycznie, łącząc się z różnymi zdarzeniami systemowymi, takimi jak uzbrojenie / rozbrojenie, harmonogram czasowy, stan systemu. Korzystając z tego urządzenia, będziesz miał szansę uczynić swój dom bardziej inteligentnym.

- Dwukierunkowa komunikacja 868 MHz
- Szyfrowanie AES-128
- LED sygnalizujący stan
- Inteligentne sterowanie przy pomocy automatyzacji, fizycznego przycisku, przełączników w aplikacji mobilnej, a także przy pomocy pilotów i klawiatur
- Możliwość ustawienia wielu scenariuszy pracy

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| **Cechy oprogramowania** | |
| Ustawienia sterowania | Poprzez: alarmy, operacje, usterki, harmonogram, manualnie |
| Przycisk fizyczny | 1, rejestracja/sterowanie |
| **Zasilanie i środowisko pracy** | |
| Zasilanie i obciążalność | AC 100 V do 240 V, 50/60 HZ , Max 10 A |
| Wilgotność pracy | 10%~90% |
| Temperatury pracy | -10 °C do 55 °C |
| **Transmisja radiowa** | |
| Częstotliwość | 868 MHz |
| Typ komunikacji | Dwukierunkowa komunikacja |
| Modulacja | 2GFSK |
| Zasięg | 1600 m |
| Szyfrowanie | AES-128 |
| **Wskaźnik** | |
| Status (LED) | 1 (zielony/czerwony) |
| **Ogólne** | |
| Typ montażu | Podłączenie do gniazdka |
| Wymiary | 52 x 52 x 88 mm |
| Materiał wykonania | Platik |
| Kolor | Biały |
| Waga | 85 g |

## Dostępny model

DS-PSP1-WE

Distributed by


**Headquarters**
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision UAE**
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

**Hikvision Australia**
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

**Hikvision Italy**
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

**Hikvision South Africa**
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Singapore**
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

**Hikvision Korea**
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Brazil**
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision France**
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Canada**
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Turkey**
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Tashkent**
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Indonesia**
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Thailand**
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

**Hikvision Vietnam**
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Colombia**
sales.colombia@hikvision.com


© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |