PR411DR-SET

Zestaw
kontroli dostępu

roger®



PR411DR-SET jest zestawem złożonym z kontrolera dostępu PR411DR-BRD oraz transformatora sieciowego TRP 40/16/18 osadzonych fabrycznie w obudowie metalowej ME-1 mogącej pomieścić akumulator awaryjny 7 Ah/12 V. Obudowa metalowa jest wyposażona w łącznik ochrony antysabotażowej.

Charakterystyka:

- zasilanie 230 VAC (+/-15%), 50 Hz
- ochrona antysabotażowa (tamper)
- miejsce na akumulator
- zamykanie na 4 wkręty po obwodzie drzwi obudowy
- warunki pracy:
- temperatura od +5°C do +40°C
- wilgotność od 10% do 95%
- wymiary (zewnętrzne):
  285,0 x 295,0 x 88,0 mm (szer. x wys. x grub.)
- waga: ≈3500 g
- znak CE

- **zalety stosowania zestawu w rozwiązaniach kontroli dostępu:**
  - kompletność rozwiązania. Zestaw zawiera wszystkie (oprócz terminali) elementy potrzebne do realizacji punktu kontroli dostępu
  - estetyczna metalowa obudowa
  - łatwa i szybka instalacja dzięki wyposażeniu w akcesoria montażowe
- **zawartość zestawu:**
  - kontroler dostępu PR411DR-BRD
  - transformator TRP 40/16/18
  - karta zbliżeniowa użytkownika Master
  - komplet zworek do programowania adresu kontrolera
  - przewody połączeniowe transformatora i akumulatora
  - obudowa metalowa z łącznikiem antysabotażowym i szyną DIN
  - komplet wkrętów mocujących
  - instrukcje obsługi

Dostępne wersje i oznaczenia	
Indeks	*Opis*
PR411DR-SET	Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR411DR-BRD; transformator sieciowy TRP 40/16/18; obudowa metalowa ME-1

Zastrzeżenia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadamiania. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia, których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.

RevC © 2017 ROGER sp. z o.o. sp. k. All rights reserved.
Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl

ROGER sp. z o.o. sp. k.
Gościszewo 59
82-400 Sztum
Polska

T. +48 55 272 0132
F. +48 55 272 0133
E. roger@roger.pl
I. www.roger.pl